

**In Abruzzo e Molise
dal 7 al 17 maggio
il vecchio segnale TV
si spegne per sempre.**

Per maggiori informazioni
o per sapere quando il tuo comune
è coinvolto chiama il Numero Verde

Numero Verde
800 022 000

Attenti al buio!
Tutta la Tv
passa al digitale.

**IL PASSAGGIO AVVERRÀ
GRADUALMENTE**

Il 7 e l'8 maggio	CONCA di SULMONA, CHIETI e PESCARA con relative province, costa TERAMANA
Il 10 maggio	TERAMO e parte della provincia
L'11 maggio	L'AQUILA e parte della provincia
Il 14 e 15 maggio	MARSICA e ALTA VAL DI SANGRO
Il 16 maggio	ISERNIA e provincia
Il 17 maggio	CAMPOBASSO e provincia

Per maggiori informazioni o per sapere quando
il tuo comune è coinvolto chiama il Numero Verde

Numero Verde
800 022 000



oppure visita il sito
www.decoder.comunicazioni.it

Campagna di comunicazione a cura di

FUB
Fondazione Ugo Bordon
Ricerca e Innovazione

SILVANO GUIDONE & ASS.



Che cos'è la Tv digitale?

- **Tantissimi canali in più.**
- **Migliore qualità audio e video.**
- **Nuovi servizi interattivi.**



Potrai ricevere anche canali e programmi in alta definizione, dotati di una qualità di immagine ancora superiore, se hai acquistato un televisore o un Decoder con il marchio HD.



Come funziona la Tv digitale?



Basta collegare il Decoder al tuo televisore se non hai già una TV con il Decoder integrato.

IMPORTANTE!
Un Decoder per ogni apparecchio TV.

Hai diritto a un **contributo statale di 50 Euro** per l'acquisto di un Decoder interattivo, se hai 65 anni o più, un reddito pari o inferiore a 10.000 Euro e sei in regola con l'abbonamento Rai.

L'antenna è la stessa che usi oggi, singola o condominiale centralizzata. Verifica che l'impianto sia in buono stato di manutenzione e funzionamento. Tutti i televisori in commercio hanno già il Decoder integrato. Scegli i ricevitori a norma e certificati: chiedi al tuo rivenditore.



5 passi per la sintonizzazione dei canali

1. Collega l'antenna al Decoder e la presa scart al televisore.
2. Premi il tasto "MENU" del telecomando del Decoder e seleziona "INSTALLAZIONE". Conferma con "OK".
3. Scegli dalla lista "RICERCA CANALE" e premi "OK".
4. Dall'elenco successivo, scegli "NUMERAZIONE CANALI AUTOMATICA": i canali saranno sintonizzati secondo un ordine prestabilito.

Se invece vuoi personalizzare l'ordine dei canali, seleziona "NUMERAZIONE CANALI NORMALE". Conferma con "OK".
5. Terminata la procedura, premi "EXIT" o "MENU" per uscire.

La procedura potrebbe variare a seconda del modello del tuo Decoder, quindi è opportuno consultare il manuale delle istruzioni.